



AKUMULÁTOROVÝ POSTREKOVAC 16L, 18L, 20L

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

SK

1. Používanie a údržba

- W V čase dodania môže byť akumulátor čiastočne alebo úplne vybitý. Pred prvým použitím zariadenia je potrebné akumulátor nabiť.
- Pred začatím vlastného používania sa odporúča vykonať skúšobnú prevádzku postrekovača s čistou vodou. Tým sa uistíte, že zariadenie funguje správne.
- Po ukončení používania zariadenie vypnite pomocou hlavného vypínača.
- Zariadenie je určené na prevádzku pri teplotách od -10 °C do 45 °C. Postrekovač nepoužívajte mimo uvedeného teplotného rozsahu.
- Nedovoľte, aby zariadenie dlhodobo pracovalo bez postrekovania. Prevádzka zariadenia bez postrekovania vedie k vybitiu akumulátora a môže mať za následok zníženie intenzity postrekovania.
- V prípade úplného vybitia akumulátora sa zariadenie môže vypnúť. Po vybití je potrebné akumulátor čo najskôr nabiť, aby sa obmedzila strata jeho kapacity a predĺžila sa jeho životnosť.
- Na nabíjanie zariadenia používajte výhradne nabíjačku dodanú spolu s postrekovačom. Použitie nesprávnej nabíjačky alebo nevhodných náhradných dielov môže spôsobiť poškodenie akumulátora.
- V prípade poškodenia nabíjačky kontaktujte predajcu s cieľom jej výmeny. Nepoužívajte neoriginálne nabíjačky ani nabíjačky, ktoré nie sú určené pre toto zariadenie, pretože by to mohlo viesť k poškodeniu akumulátora.
- Zariadenie neskladujte dlhší čas v prevrátenej polohe.

2. Nabíjanie akumulátora

- Pred začatím nabíjania sa uistite, že je zariadenie vypnuté.
- Pripojte nabíjačku k zdroju napájania.
- Následne zapojte konektor nabíjačky do nabíjacej zásuvky na zariadení.
- Počas nabíjania svieti kontrolka červeno. Po úplnom nabití akumulátora sa farba kontrolky zmení na zelenú.
- Orientačná doba nabíjania je približne 8–10 hodín.
- Nabíjanie vykonávajte na suchom, otvorenom a dobre vetranom mieste. Zariadenie nenabíjajte na mieste vystavenom pôsobeniu vlhkosti.
- Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, odporúča sa batériu nabiť aspoň raz za mesiac. Tým sa zníži riziko nadmerného vybitia a predĺži sa jej životnosť.

3. Upozornenia a bezpečnostné opatrenia

- Nabíjačka je určená výlučne na nabíjanie akumulátora tohto zariadenia. Nepoužívajte ju na nabíjanie iných zariadení.
- Pred začatím nabíjania sa uistite, že je nabíjačka správne pripojená.
- Nesmiete sami demontovať kryt nabíjačky. Takéto konanie môže predstavovať riziko úrazu elektrickým prúdom.

- Zariadenie a jeho súčasti nie sú určené na používanie deťmi. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Pri postrekovaní používajte vhodné osobné ochranné prostriedky, najmä: ochranný odev, ochranné rukavice, masku alebo inú ochranu dýchacích ciest vhodnú pre používanú látku.
- Pri práci buďte obzvlášť opatrní a dodržiavajte bezpečnostné pokyny týkajúce sa používaných látok.
- Po ukončení postreku je potrebné zariadenie dôkladne vyčistiť. Treba sa tiež uistiť, že na odevu ani na koži nezostali žiadne zvyšky pracovnej látky. Zostávanie látky na koži alebo na odevu môže viesť k podráždeniu, popáleninám alebo alergickým reakciám.
- Nestriekajte v blízkosti ľudí, zvierat ani iných nezasvätených osôb.
- Nespráajte pri silnom vetre. Rozprašená látka môže byť odfúknutá vetrom a dostať sa na ľudí, zvieratá alebo susedné plodiny.
- Nepoužívajte chemikálie, ktoré nie sú schválené na použitie v postrekovači, ani prostriedky, ktoré nie sú v súlade s ich určením.

4. Zakazuje sa

- Používanie silných kyselín, horľavých látok a iných kvapalín, ktoré nie sú určené na použitie v zariadení.
- Rozprašovanie látok, ktoré sú nerozpustné vo vode.
- Ponorenie zariadenia do vody počas čistenia.
- Používanie alebo skladovanie poškodeného elektrického zariadenia.
- Nechávanie nepoužitej látky v nádrži.
- Po ukončení postrekovania je potrebné vyprázdniť a prepláchnuť nádrž a riadne vyčistiť časti, ktoré prichádzajú do styku s použitou látkou.

5. Hlavné technické parametre:

- Typ čerpadla: membránové
- Objem nádrže: 16 l / 18 l / 20 l
- Tlak: 0,2–0,4 MPa
- Akumulátor: 12 V / 8 Ah
- Napájanie: 12 V / 20–35 W
- Prúd: 1,6–3,5 A
- Prúdenie: 12–1,8 l/min

6. Schéma zariadenia:

